

[IC信息]

厂家名称	Renesas Electronics
IC系列/产品	RH850/U2A Series/U2A16
IC型号/零件编码	R7F702300

[晶体谐振器规格]

型号	DSX210GE
标称频率	40.000MHz
负载电容	8.0pF
等效串联电阻	50Ω max.

[调查结果]

C1=OPEN, C2=OPEN, VDD=+3.3V

负性阻	-560Ω
激励功率	161μW
发振频率偏差	+49ppm

C1=OPEN, C2=OPEN, VDD=+5.0V


负性阻	-560Ω
激励功率	194μW
发振频率偏差	+42ppm

以上调查结果是参考值。

进一步调查需要把实际单板进行检测。如果需要详细调查，请联系我司销售担当。
如果您对电路调查有任何疑问，请联系以下电子邮件地址

circuitanalysis797@kds.info

[发振电路图]



[IC信息]

厂家名称	Renesas Electronics
IC系列/产品	RH850/U2A Series/U2A16
IC型号/零件编码	R7F702300

[晶体谐振器规格]

型号	DSX320GE
标称频率	40.000MHz
负载电容	8.0pF
等效串联电阻	50Ω max.

[调查结果]

C1=OPEN, C2=OPEN, VDD=+3.3V

负性阻	-560Ω
激励功率	114μW
发振频率偏差	+53ppm

C1=OPEN, C2=OPEN, VDD=+5.0V

负性阻	-620Ω
激励功率	141μW
发振频率偏差	+44ppm

以上调查结果是参考值。

进一步调查需要把实际单板进行检测。如果需要详细调查，请联系我司销售担当。

如果您对电路调查有任何疑问，请联系以下电子邮件地址

circuitanalysis797@kds.info

[发振电路图]

